

Fendt Farmer 250 S Farmer 250 S (1996)

Technische Daten · Farmer 200 · 1996–2003

LEISTUNG 50 PS / 37 kW	HUBRAUM 2,826 l	ZYLINDER 3
GETRIEBE Vollsynchron-Overdrive-Getrie	LEERGEWICHT 2.500 kg	BAUJAHRE 1996–2003

GRUNDDATEN	
Marke	Fendt
Modell	Farmer 250 S
Baureihe	Farmer 200
Generation	Farmer 250 S (1996)
Leistung	50 PS / 37 kW
Baujahre	1996–2003

MOTOR	
Motortyp	F3L912
Hersteller	Deutz
Hubraum	2,826 l
Zylinder	3
Kraftstoff	Diesel
Nenndrehzahl	2.300 min ⁻¹
Max. Drehmoment	187 Nm bei 1.550 min ⁻¹

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	Vollsynchron-Overdrive-Getriebe mit Seitenschaltung 21/6 (mit Kriechgang 30/9), 1,4–40,0 km/h; optional Wendegetriebe 21/21
Antrieb	Hinterradantrieb (Allrad optional) abgl.
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h

HYDRAULIK	
Fördermenge (Serie)	39 l/min
Arbeitsdruck	180 bar
Hubkraft Heck	2.790 daN

ZAPFWELLE	
Heck-Drehzahlen	540 / 750
Frontzapfwelle	ja abgl.

FAHRWERK & BREMSEN

Wendekreis 3,1 m abgl.

ABMESSUNGEN

Länge 3.540 mm

Breite 1.880 mm

Höhe 2.300 mm

Radstand 2.050 mm

KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

Leergewicht 2.500 kg

Leistungsgewicht 50,0 kg/PS abgl.

Zul. Gesamtgewicht 4.500 kg

Max. Zuladung 2.000 kg abgl.

Dieseltank 60 l

REIFEN

Standard vorne 7.50-18

Standard hinten 14.9R30

QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet