

Fendt Farmer 304 LSA Farmer 304 LSA (1990)

Technische Daten · Farmer 300 · 1990–1998

LEISTUNG 70 PS / 51 kW	HUBRAUM 3,117 l	ZYLINDER 3
GETRIEBE Vollsynchron-Gruppen-Overdri	LEERGEWICHT 3.510 kg	BAUJAHRE 1990–1998

GRUNDDATEN	
Marke	Fendt
Modell	Farmer 304 LSA
Baureihe	Farmer 300
Generation	Farmer 304 LSA (1990)
Leistung	70 PS / 51 kW
Baujahre	1990–1998

MOTOR	
Motortyp	MWM TD226.B3
Hersteller	MWM
Hubraum	3,117 l
Zylinder	3
Kraftstoff	Diesel
Nenndrehzahl	2.200 min ⁻¹
Max. Drehmoment	285 Nm bei 1.500 min ⁻¹

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	Vollsynchron-Gruppen-Overdrive-Getriebe 21/6 (38,3 km/h) bzw. 20/6 (30,8 km/h); ab 306 zusätzlich Wendegetriebe 21/21 mit elektrohydraulischer vorwählbarer Wendeschtaltung (37,8 km/h)
Antrieb	Allrad abgl.
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h

HYDRAULIK	
Fördermenge (Serie)	71 l/min
Arbeitsdruck	180 bar
Hubkraft Heck	2.860 daN

ZAPFWELLE	
Heck-Drehzahlen	540 / 750 / 1000

FAHRWERK & BREMSEN

Wendekreis 4,4 m abgl.

ABMESSUNGEN

Länge 3.900 mm

Breite 1.980 mm

Höhe 2.650 mm

Radstand 2.150 mm

KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

Leergewicht 3.510 kg

Leistungsgewicht 50,1 kg/PS abgl.

Zul. Gesamtgewicht 5.000 kg

Max. Zuladung 1.490 kg abgl.

Dieseltank 80 l

REIFEN

Standard vorne 13.6R24

Standard hinten 16.9R34

QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet