

Fendt Farmer 311 LSA Farmer 311 LSA (1990)

Technische Daten · Farmer 300 · 1990–1993

LEISTUNG 118 PS / 86 kW	HUBRAUM 6,24 l	ZYLINDER 6
GETRIEBE Vollsynchron-Gruppen-Overdri	LEERGEWICHT 4.690 kg	BAUJAHRE 1990–1993

GRUNDDATEN	
Marke	Fendt
Modell	Farmer 311 LSA
Baureihe	Farmer 300
Generation	Farmer 311 LSA (1990)
Leistung	118 PS / 86 kW
Baujahre	1990–1993

MOTOR	
Motortyp	MWM TD226 B-6
Hersteller	MWM
Hubraum	6,24 l
Zylinder	6
Kraftstoff	Diesel
Nenndrehzahl	2.300 min ⁻¹
Max. Drehmoment	424 Nm bei 1.500 min ⁻¹

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	Vollsynchron-Gruppen-Overdrive-Getriebe 21/6 bzw. 20/6 oder Wendegetriebe 21/21, Seitenschaltung; Allrad, Differenzial und Zapfwelle elektrohydraulisch geschaltet
Antrieb	Allrad abgl.
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h

HYDRAULIK	
Fördermenge (Serie)	74 l/min
Arbeitsdruck	180 bar
Hubkraft Heck	5.130 daN

ZAPFWELLE	
Heck-Drehzahlen	540 / 750 / 1000

FAHRWERK & BREMSEN

Wendekreis 5,3 m abgl.

KABINE

Klimatisierung Klimaanlage optional

ABMESSUNGEN

Länge 4.370 mm

Breite 2.130 mm

Höhe 2.770 mm

Radstand 2.600 mm

KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

Leergewicht 4.690 kg

Leistungsgewicht 39,7 kg/PS abgl.

Zul. Gesamtgewicht 7.500 kg

Max. Zuladung 2.810 kg abgl.

Dieseltank 135 l

REIFEN

Standard vorne 14.9R26

Standard hinten 18.4R38

QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet