

Fendt Farmer 312 LSA Farmer 312 LSA (1987)

Technische Daten · Farmer 300 · 1987–1990

LEISTUNG 120 PS / 88 kW	HUBRAUM 6,24 l	ZYLINDER 6
GETRIEBE Vollsynchron-Gruppen-Overdri	LEERGEWICHT 5.050 kg	BAUJAHRE 1987–1990

GRUNDDATEN	
Marke	Fendt
Modell	Farmer 312 LSA
Baureihe	Farmer 300
Generation	Farmer 312 LSA (1987)
Leistung	120 PS / 88 kW
Baujahre	1987–1990

MOTOR	
Motortyp	MWM D226-6.2
Hersteller	MWM
Hubraum	6,24 l
Zylinder	6
Kraftstoff	Diesel
Nenndrehzahl	2.400 min ⁻¹
Max. Drehmoment	413 Nm bei 1.600 min ⁻¹

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	Vollsynchron-Gruppen-Overdrive-Getriebe 21/6 (40 km/h) bzw. 20/6 (30 km/h), Seitenschaltung
Antrieb	Allrad abgl.
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h

HYDRAULIK	
Fördermenge (Serie)	44 l/min
Arbeitsdruck	190 bar
Hubkraft Heck	4.750 daN

ZAPFWELLE	
Heck-Drehzahlen	540 / 750 / 1000

FAHRWERK & BREMSEN

Wendekreis 5,3 m abgl.

ABMESSUNGEN

Länge 4.400 mm

Breite 2.300 mm

Höhe 2.760 mm

Radstand 2.590 mm

KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

Leergewicht 5.050 kg

Leistungsgewicht 42,1 kg/PS abgl.

Zul. Gesamtgewicht 8.000 kg

Max. Zuladung 2.950 kg abgl.

Dieseltank 160 l

REIFEN

Standard vorne 14.9R28

Standard hinten 18.4R38

QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet