

Fendt Farmer 312 LSA Farmer 312 LSA (1990)

Technische Daten · Farmer 300 · 1990–1993

LEISTUNG 125 PS / 92 kW	HUBRAUM 6,24 l	ZYLINDER 6
GETRIEBE Vollsynchron-Gruppen-Overdri	LEERGEWICHT 5.150 kg	BAUJAHRE 1990–1993

GRUNDDATEN	
Marke	Fendt
Modell	Farmer 312 LSA
Baureihe	Farmer 300
Generation	Farmer 312 LSA (1990)
Leistung	125 PS / 92 kW
Baujahre	1990–1993

MOTOR	
Motortyp	MWM TD226 B-6
Hersteller	MWM
Hubraum	6,24 l
Zylinder	6
Kraftstoff	Diesel
Nenndrehzahl	2.400 min ⁻¹
Max. Drehmoment	427 Nm bei 1.600 min ⁻¹

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	Vollsynchron-Gruppen-Overdrive-Getriebe 21/6 bzw. 20/6 oder Wendegetriebe 21/21, Seitenschaltung; Allrad, Differenzial und Zapfwelle elektrohydraulisch geschaltet
Antrieb	Allrad abgl.
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h

HYDRAULIK	
Fördermenge (Serie)	74 l/min
Arbeitsdruck	180 bar
Hubkraft Heck	5.800 daN

ZAPFWELLE	
Heck-Drehzahlen	540 / 750 / 1000

FAHRWERK & BREMSEN

Wendekreis 5,3 m abgl.

KABINE

Klimatisierung Klimaanlage optional

ABMESSUNGEN

Länge 4.400 mm

Breite 2.350 mm

Höhe 2.770 mm

Radstand 2.590 mm

KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

Leergewicht 5.150 kg

Leistungsgewicht 41,2 kg/PS abgl.

Zul. Gesamtgewicht 8.000 kg

Max. Zuladung 2.850 kg abgl.

Dieseltank 160 l

REIFEN

Standard vorne 14.9R28

Standard hinten 18.4R38

QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet