

Fendt Farmer 312 Farmer 300 (1993)

Technische Daten · Farmer 300 · 1993–2001

LEISTUNG 125 PS / 92 kW	HUBRAUM 6,234 l	ZYLINDER 6
GETRIEBE Wendegetriebe	LEERGEWICHT 5.350 kg	BAUJAHRE 1993–2001

GRUNDDATEN	
Marke	Fendt
Modell	Farmer 312
Baureihe	Farmer 300
Generation	Farmer 300 (1993)
Leistung	125 PS / 92 kW
Baujahre	1993–2001

MOTOR	
Motortyp	MWM TD226 B-6
Hersteller	MWM
Hubraum	6,234 l
Zylinder	6
Kraftstoff	Diesel
Nenndrehzahl	2.400 min ⁻¹
Max. Drehmoment	480 Nm bei 1.500 min ⁻¹
Drehmomentanstieg	30 %

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	Wendegetriebe, vollsynchron, 21 Vorwärts-/21 Rückwärtsgänge mit elektrohydraulischer Wendeschaltung (Vorwahl), 1,3–40 km/h
Antrieb	Allrad abgl.
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h

HYDRAULIK	
Fördermenge (Serie)	40 l/min
Arbeitsdruck	180 bar
Hubkraft Heck	5.814 daN
Steuergeräte hinten	4

ZAPFWELLE	
Heck-Drehzahlen	540 / 750 / 1000
Frontzapfwelle	ja abgl.
FAHRWERK & BREMSEN	
Wendekreis	5,3 m abgl.
KABINE	
Klimatisierung	Klimaanlage optional
ABMESSUNGEN	
Länge	4.480 mm
Breite	2.320 mm
Höhe	2.820 mm
Radstand	2.590 mm
KAPAZITÄTEN & GEWICHTE	
Leergewicht	5.350 kg
Leistungsgewicht	42,8 kg/PS abgl.
Zul. Gesamtgewicht	7.500 kg
Max. Zuladung	2.150 kg abgl.
Dieseltank	160 l
REIFEN	
Standard vorne	420/70R28
Standard hinten	520/70R38

QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet